



Спецификация принтера

Принтер HP LaserJet 1020

□ 14 страниц в минуту (стр./мин.) для носителя формата A4 и 15 стр./мин. для носителя формата Letter.

□ Вывод первой страницы не более чем через 10 секунд.

□ FastRes 1200. 1200 т/д фактического качества вывода (600 на 600 на 2 т/д при использовании технологии HP Resolution Enhancement [REt]).

□ Основной подающий лоток на 150 листов

□ Гнездо первоочередной подачи

□ Объем вывода 100 листов.

□ Режим EconoMode (экономия тонера).

□ Печать водяных знаков, буклетов, нескольких страниц на одном листе (N страниц на листе), а также первой страницы на другом носителе, отличном от носителя остальной

части
документа

□ 2 МБ ОЗУ.

□ Картриджна 2000 страниц.

□ Возможность подключения к высокоскоростной шине USB 2.0.

□ Выключатель питания.

Характеристики электропитания

Требования к электропитанию

Напряжение для модели устройства

Требования к электропитанию

Номинальный ток

110 вольт

100-127 В (+/-10%)

50/60 Гц (+/-2 Гц)

3,5 А

230 В

220-240 В (+/-10%)

50/60 Гц (+/-2 Гц)

2 А

Потребляемая мощность

Печать

Готовность

Не горит

250 Вт

2 Вт

0 Вт

Акустические помехи

Уровень звуковой мощности

В соответствии с ISO 9296

Печать (14 стр./мин.)

$LWAd \leq 6,2 \text{ Б (A)} [(62 \text{ дБ (A)})]$

Готовность (энергосберегающий режим)

Бесшумный

Уровень звукового давления, на расстоянии

В соответствии с ISO 9296

Печать (14 стр./мин.)

LWAd = $\leq 4,9$

Б

(A)

Готовность (энергосберегающий режим)

Бесшумный